



Hauptmerkmale

- Ø25 mm-Metallgehäuse aus Aluminium
- Magnetische, gradientenbasierende Messwerterfassung
- Digitale Signalverarbeitung
- Abdichtung IP67 (Steckervariante), IP68 (Kabelvariante)
- Betriebstemperatur -30...85°C
- Messbereich bis 360° Singleturn, 72000° Multiturn
- Mit radialem- oder axialem Kabelabgang
- Programmierbare Signalausgangsfunktion (werksseitig oder im Feld programmierbar/Teach-In)
- Kabel/Steckerabgang radial oder axial

Anwendungen

- Anlagenbau
- Maschinenbau
- Gerätebau
- Motorsteuergeräte
- Fahrerlose Transportsysteme
- Medizintechnik
- Spezialfahrzeuge
- Veranstaltungstechnik

Kit-Drehgeber HTx25K – robust und vielseitig

Die Kit-Drehgeber der Baureihe HTx25K sind speziell für Anwendungen in rauer Umgebung mit begrenztem Einbauraum konzipiert, bei denen die Dreh- bzw. Winkelstellung von extern gelagerten Bauteilen erfasst wird. Die berührungslosen Drehgeber im Ø25 mm Metallgehäuse lassen sich durch zahlreiche elektronische und mechanische Optionen exakt an die jeweilige Applikation anpassen. Ob als Inkremental- oder Absolutwertgeber, sie decken ein breites Anwendungsspektrum ab und werden je nach Ausgangselektronik z. B. in Anlagen, Sondermaschinen und fahrerlosen Transportsystemen eingesetzt.

Der HTx25K ist der kleinste Kit-Drehgeber mit Metallgehäuse im MEGATRON-Programm. Er verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse, einen hohen IP-Schutz und kann in der Anwendung exakt auf den Magneten ausgerichtet werden. Die Signalverarbeitung ist digital und basiert auf modernster Hallensensorik, die eine zuverlässige magnetische Erfassung der Messwerte gewährleistet. Die gradientenbasierte Auswertung garantiert eine hohe Störsicherheit, z. B. gegen Temperaturschwankungen und EMV-Einflüsse.

Das Baukastensystem der HTx25K Drehgeber ermöglicht neben zahlreichen Standardoptionen eine optimale Anpassung an die jeweiligen Anforderungen der Anwendung. Darüber hinaus erlaubt das Konzept zeitnahe kundenspezifische Anpassungen (auch in Kleinserien) auf Basis eines klar strukturierten Preismodells. Typische Modifikationen sind z.B. kundenspezifische Signalausgangsfunktionen und spezielle Anschlusskabel.

Ausgangsoptionen	
Singleturn-Absolutwertgeber	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analoger Spannungs- oder Stromausgang (Auflösung 12 bit) ▪ PWM-Ausgang (Auflösung 12 bit) ▪ Digitale Schnittstellen SPI (Auflösung 12 bit) and SSI (Auflösung 10-18 bit)
Programmierbarer Multiturn/ Singleturn-Absolutwertgeber	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analoger Spannungs- oder Stromausgang (Auflösung 12 bit) ▪ Nicht "True-Power-On" (keine Aufzeichnung bei Spannungsverlust), max. 200 Umdrehungen (72000°) ▪ Mit Teach-In-Funktion
Inkrementalgeber	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 bis 10.000 Impulse pro Umdrehung (ppr.) ▪ Ausgang TTL, Push-Pull oder Open Collector

Inhaltsverzeichnis

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND EINLEITUNG	1
2. ELEKTRONIKVARIANTEN UND BESTELLCODES	3
a. Singleturn-Absolutwertgeber	4
i. Analoger Strom-/Spannungsausgang – HTA25K	4
ii. Redundanter, analoger Spannungsausgang – HTA25KX	6
iii. Pulsweitenmodulation (PWM) – HTP25K	8
iv. Serieller Ausgang SPI oder SSI – HTS25K	10
b. Inkrementalgeber – HTI25K	18
c. Programmierbarer Multi-/Singleturndrehgeber mit Analogausgang – HTA25KPM	21
3. TECHNISCHE ZEICHNUNGEN	24
4. MECHANISCHE DATEN, KONFORMITÄTEN, UND UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	27
5. BESTELLCODES – KOMPLETTÜBERSICHT	30
6. ZUBEHÖR	31

Allgemein
Inhalt
Überblick
Redundant Analog
Spannung/Strom HTA25K
PWM (HTP25K)
Seriell HTS25K
Inkremental (HTI25K)
Multiturn HTA25KPM
Zeichnungen
Technische Daten
Zubehör

Serienübersicht

>>Bitte entnehmen Sie Details den folgenden Abschnitten

		Singleturn				Multiturn	
Serie		HTI25K	HTS25K	HTA25K	HTA25KX	HTP25K	HTA25KPM
Elektronik redundant		NEIN	NEIN	NEIN	JA	NEIN	NEIN
Ausgangssignal(s)		Inkremental A, B, Z 1...10 000 Imp./Udr.	Digital absolut SSI SPI	Analog absolut 0...5 V 0...10 V 4...20 mA	Analog absolut 0...5 V 0...10 V	PWM absolut 5 V / 244 Hz / PWM 10-90%	Analog absolut 0...5 V 0...10 V 4...20 mA
Effektiver elektrischer Drehwinkel		360°		7° ≤ α ≤ 360° (programmierbar ab Werk)		7° ≤ α ≤ 360° (programmierbar ab Werk)	0-10°...0-72000° (programmierbar durch Anwender) Werksprogrammierung 0...3600°
Auflösung		-	SSI: 10-18 bit SPI: 14 bit	12 bit			
Versorgungsspannung(en)	Ausgang	TTL	SPI	Analog 0...5 V	Analog 0...5 V	PWM	Analog 0...5 V
	VSUP	3,3 V 5 V	5 V ± 10%	5 V ± 10% (ratiometric) oder 24 V (9...30 V)	5 V ± 10%	5 V ± 10%	24 V (9...30 V)
	Ausgang	Open collector	SSI	Analog 0...10 V	Analog 0...10 V		Analog 0...10 V
	VSUP	5...30 V	5...30 V	24 V (15...30 V)	24 V (15...30 V)		24 V (15...30 V)
	Ausgang	Push-Pull		Stromausgang 4...20 mA			Stromausgang 4...20 mA
	VSUP	5...30 V		24 V (9...30 V)			24 V (11...30 V)
Programmieroptionen							
Programmierbar durch Anwender		NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	JA
Programmierbar ab Werk		JA	JA	JA	JA	JA	JA

Allgemein

Inhalt

Überblick

Spannung/Strom
Analog HTA25KRedundant
AnalogPWM
(HTP25K)Seriell
HTS25KInkremental
(HTI25K)Multiturn
HTA25KPM

Zeichnungen

Technische
Daten

Zubehör

Serie HTA25K

Hauptmerkmale HTA25K:

- Analoge Ausgänge 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA
- Redundante Versionen verfügbar – siehe separater Abschnitt
- Mehrere werkseitige Programmiermöglichkeiten
- Versorgungsspannungen: 5 VDC ±10%, 15...30 VDC, 9...30 VDC



Elektrische Daten


Elektrisch wirksamer Drehwinkel 1.)	7° ≤ α ≤ 360° (programmierbar ab Werk), ±0,5°		
Unabhängige Linearität (beste Gerade) 1.)	±0,3% @ 360°		
Ausgangssignal	0...5 V ratiometrisch	0...10 V	4...20 mA
Auflösung	12 Bit		
Update rate Positionswert	200 µs		
Versorgungsspannung	5 V ±10%	15...30 V	9...30 V
Stromaufnahme (ohne Last)	≤ 18 mA		
Ausgangsbelastung	≥ 5 kOhm		≤ 500 Ohm
Isolationsspannung 1.)	1000 VAC @ 50 Hz, 1 min		
Isolationswiderstand 1.)	2 MOhm @ 500 VDC, 1 min		
MTTF (SN29500-2005-1)	1173a	965a	379a

1.) Gemäß IEC 60393

Kabel- und Anschlussbelegung

Funktion:	Option PG(R)	Option M8(R)
OUT	braun	Pin 3
VSUP	rot	Pin 1
GND	schwarz	Pin 4


Stecker M8 (R) – Nummerierung der Pins des 3-Pin-Steckers



Pin-Nummerierung der Steckerbuchse im Gebergehäuse

Die Ausrichtung/Drehung des Steckers relativ zum Drehgebergehäuse ist nicht definiert und weicht von Exemplar zu Exemplar ab. Bei Nutzung gewinkelter Stecker in Kombination mit axialem Abgang ist so die Orientierung des Kabelabgangs nicht definiert.

Wenn Sie eine definierte Orientierung des Kabelabgangs benötigen, bitte wählen Sie unsere Gehäuse mit radialem Kabelabgang und nutzen gerade Gegenstecker.



Die Ausrichtung variiert bei Verwendung von abgewinkelten Steckern

Details zur Nullpunktdefinition und Ausgangsprogrammierung siehe Seite 29.

Serie HTA25KX – singleturn, Analogausgang, redundant

Keyfeatures HTA25KX :

- Doppelte unabhängig voneinander arbeitende Signalverarbeitung. Die Drehgeber-Elektronik des HTA25KX basiert auf einem Chip, in welchem in einem Gehäuse zwei voneinander getrennt arbeitende Halbleiterbausteine Messwerte erfassen, auswerten und ausgeben
- Spannungsversorgung, Signalausgänge und Masse sind galvanisch voneinander getrennt => separate elektrische Anschlüsse
- Versorgungsspannungen: 2 x 5 VDC oder 2 x 15...30 VDC
- Signalausgänge: 2 x 0...5 V oder 2 x 0...10 V

Elektrische Daten


Elektrisch wirksamer Drehwinkel ^{1.)}	7° ≤ α ≤ 360° (programmierbar ab Werk), ±0,5°	
Unabhängige Linearität (beste Gerade) ^{1.)}	±0,3% @ 360°	
Ausgangssignal	0...5 V ratiometrisch	0...10 V
Auflösung	12 Bit	
Updaterate Positionswert	200 µs	
Versorgungsspannung	5 V ±10%	15...30 V
Stromaufnahme (ohne Last)	≤ 23 mA	
Ausgangsbelastung	≥ 5 kOhm	
Isolationsspannung ^{1.)}	1000 VAC @ 50 Hz, 1 min	
Isolationswiderstand ^{1.)}	2 MOhm @ 500 VDC, 1 min	
MTTF (SN29500-2005-1)	613a	202a

1.) According IEC 60393

Anschlussbelegung

Funktion:	Option PG(R)	Option M8(R)
VSUP 1	rot	1
OUT 1	braun	2
GND 1	schwarz	3
GND 2	grün	4
OUT 2	gelb	5
VSUP 2	orange	6
n/c	-	7
n/c	-	8


Stecker M8 – Nummerierung der Pins des 8-Pin-Steckers



Pin-Nummerierung der Steckerbuchse im Gebergehäuse

Die Ausrichtung/Drehung des Steckers relativ zum Drehgebergehäuse ist nicht definiert und weicht von Exemplar zu Exemplar ab. Bei Nutzung gewinkelter Stecker in Kombination mit axialem Abgang ist so die Orientierung des Kabelabgangs nicht definiert.

Wenn Sie eine definierte Orientierung des Kabelabgangs benötigen, bitte wählen Sie unsere Gehäuse mit radialem Kabelabgang und nutzen gerade Gegenstecker.



Die Ausrichtung variiert bei Verwendung von abgewinkelten Steckern

Details zu Nullpunktdefinition und Ausgangsprogrammiierung siehe Seite 29.

Bestellcode HTA25KX – redundant, singleturn, Analogausgang						
Beschreibung	Auswahl: Standard= schwarz/fett , mögliche Optionen= <i>grau/kursiv</i>					
Serie	HTA25KX					
Spannungsversorgung / Ausgangssignal: <i>VSUP=5 V (4,5...5,5 V) / OUT=0...5 V (ratiometrisch)</i> VSUP=24 V (15...30 V) / OUT=0...10 V		<i>0505</i> 2410				
Drehsinn: (bei Blick auf die Frontfläche) CW/CW (Gleichlauf) <i>CW/CCW (gegenläufig)</i>			CW CW <i>CW CCW</i>			
Drehwinkel* [°]: 360 <i>320</i> <i>270</i> <i>180</i> <i>90</i> <i>Kundenspezifischer Drehwinkel (≥7°, positive Ganzzahl)</i>				360 <i>320</i> <i>270</i> <i>180</i> <i>90</i> <i>XXX</i>		
Elektrischer Anschluss, Kabellänge: 1 m Rundkabel, axial 1 m Rundkabel, radial Stecker M8, axial Stecker M8, radial <i>Rundkabel, kundenspezifische Kabellänge [X,XX m], axial</i> <i>Rundkabel, kundenspezifische Kabellänge [X,XX m], radial</i>					PG PGR M8 M8R <i>PGX,XX</i> <i>PGRX,XX</i>	
Einbauvariante/Bohrbild: Standardvariante S (Stifte zur exakten Ausrichtung optional und nicht im Lieferumfang) Variante P (Stifte zur exakten Ausrichtung am Drehgeber vormontiert)						S P

* Für Details siehe Seite 29

Bestellbeispiel HTA25KX – singleturn, Analogausgang, redundant	
Anforderung: Redundanz, VSUP=5 V / OUT=0...5 V, Drehsinn CW/CW, Drehwinkel 360°, Stecker M8 radial (8-polig), Bohrbild P (Stifte sind vormontiert)	
Beispiel Bestellschlüssel: HTA25KX 0505 CW CW 360 M8R P	

Allgemein
Inhalt
Überblick
Spannung/Strom HTA25K
Redundant Analog HTA25K
PWM (HTP25K)
Seriell HTS25K
Inkremental (HTI25K)
Multiturn HTA25KPM
Zeichnungen
Technische Daten
Zubehör

Serie HTP25K – singleturn, PWM-ausgang, nicht redundant
Keyfeatures HTP25K:

- PWM Signalausgang
- Frequenz 244 Hz (konstant)
- Pulsweite (Duty Cycle) 10% (0°) bis 90% (360°)
- Versorgungsspannung: 5 VDC +/-10 %


Elektrische Daten HTP25K – singleturn, analog, PWM-Ausgang, nicht redundant

Elektrisch wirksamer Drehwinkel ^{1.)}	$7^{\circ} \leq \alpha \leq 360^{\circ}$ (programmierbar ab Werk), $\pm 0,5^{\circ}$
Unabhängige Linearität (beste Gerade) ^{1.)}	$\pm 0,4\%$ @ 360°
Ausgangssignal	PWM (Pulsweitenmodulation)
Ausgangssignalspannung	5 V
Trägerfrequenz	244 Hz (konstant)
Minimales Tastverhältnis	10 %, entspricht ca. 0,4 ms
Maximales Tastverhältnis	90 %, entspricht ca. 3,6 ms
Auflösung	12 Bit (entspricht 4096 Schritten @360°)
Versorgungsspannung	5 V $\pm 10\%$
Stromaufnahme (ohne Last)	≤ 10 mA
Ausgangsbelastung	≥ 5 kOhm
Isolationsspannung ^{1.)}	1000 VAC @ 50 Hz, 1 min
Isolationswiderstand ^{1.)}	2 MOhm @ 500 VDC, 1 min
MTTF (SN29500-2005-1)	1267a

1.) Gemäß IEC 60393

Funktionsbeschreibung des Ausgangssignals HTP25K

Der HTP25K gibt eine konstante Trägerfrequenz von 244 Hz am Signalausgang aus, mit in der Amplitude konstanten HIGH- und LOW-Signalpegeln. Eine konstante Trägerfrequenz bedeutet eine gleichbleibende Periodendauer. Das Tastverhältnis und somit die Breite des Impulses ändert sich in Abhängigkeit des Drehwinkels. Das Tastverhältnis kann in einem Bereich von 10% bis 90% bezogen auf eine Signalperiode sein.

Wird die Option CW gewählt, so nimmt das Tastverhältnis bei Drehung im Uhrzeigersinn zu. Wird die Option CCW gewählt, so nimmt das Tastverhältnis bei Drehung im Uhrzeigersinn ab. In der Regel ist zur Weiterverarbeitung des Ausgangssignals keine Signalumwandlung erforderlich, da bereits viele Mikroprozessoren einen Eingang für PWM Signale haben.

Absolutwertgeber mit Pulsweitenmodulation (PWM)

Serie HTP25K

Bestellschlüssel HTP25K – singleturn, analog, PWM-Ausgang, nicht redundant					
Beschreibung	Auswahl: Standard= schwarz/fett , mögliche Optionen= <i>grau/kursiv</i>				
Serie	HTP25K				
Spannungsversorgung / Ausgangssignal: VSUP=5 V (4,5...5,5 V) / OUT=5 V / 244 Hz / PWM 10-90%	5PWM				
Drehsinn: (bei Blick auf die Frontfläche) CW (Ausgangssignal ansteigend im Uhrzeigersinn) <i>CCW</i> (Ausgangssignal ansteigend entgegen dem Uhrzeigersinn)			CW CCW		
Drehwinkel* [°]: 360 320 270 180 90 <i>Kundenspezifischer Drehwinkel (≥7°, positive Ganzzahl)</i>				360 320 270 180 90 XXX	
Elektrischer Anschluss, Kabellänge: 1 m Rundkabel, axial 1 m Rundkabel, radial Stecker M8, axial Stecker M8, radial <i>Rundkabel, kundenspezifische Kabellänge [X,XX m], axial</i> <i>Rundkabel, kundenspezifische Kabellänge [X,XX m], radial</i>				PG PGR M8 M8R <i>PGX,XX</i> <i>PGRX,XX</i>	
Einbauvariante/Bohrbild: Variante S (Stifte zur exakten Ausrichtung optional und nicht im Lieferumfang) Variante P (Stifte zur exakten Ausrichtung am Drehgeber vormontiert)					S P

* Für Details siehe Seite 29.

Bestellbeispiel HTP25K – singleturn, analog, PWM-Ausgang, nicht redundant	
Anforderung: VSUP=5 V / OUT=244 Hz, Drehrichtung CW, Drehwinkel 360°, M8-Stecker (3-polig)	
Beispiel Bestellschlüssel: HTP25K 5PWM CW360 M8	

Kabel- und Anschlussbelegung		
Funktion:	Option PG(R)	Option M8(R)
OUT	braun	Pin 3
VSUP	rot	Pin 1
GND	schwarz	Pin 4

Plug M8 (R) – Nummerierung der Pins des 3-Pin-Steckers

Pin-Nummerierung der Steckerbuchse im Gebergehäuse

Die Ausrichtung/Drehung des Steckers relativ zum Drehgebergehäuse ist nicht definiert und weicht von Exemplar zu Exemplar ab. Bei Nutzung gewinkelter Stecker in Kombination mit axialem Abgang ist so die Orientierung des Kabelabgangs nicht definiert.

Wenn Sie eine definierte Orientierung des Kabelabgangs benötigen, bitte wählen Sie unsere Gehäuse mit radialem Kabelabgang und nutzen gerade Gegenstecker.

Die Ausrichtung variiert bei Verwendung von abgewinkelten Steckern

Details zur Nullpunktdefinition und Ausgangsprogrammierung siehe Seite 29.

Serie HTS25K – singleturn, Digitalausgang, nicht redundant

Keyfeatures HTS25K:

- SPI-Schnittstelle mit 14 Bit Auflösung und 5 V Eingangsspannung
Achtung: Signalübertragung nur über kurze Signalleitungen möglich
- SSI-Schnittstelle mit 10-18 Bit Auflösung und weitem Eingangsbereich (4,8 bis 42 V)



Elektrische Daten HTS36 – Singleturn, Digitalausgang, nicht redundant

Ausgangssignal	SPI	SSI
Elektrisch wirksamer Drehwinkel 1.)	360°	
Unabhängige Linearität (beste Gerade) 1.)	±0,3% @ 360°	±0.3% @ 360°
Auflösung	14 Bit	Standard: 16 Bit (optional 10-18)
Versorgungsspannung	5 VDC ±10%	18 µs
Stromaufnahme (ohne Last)	≤ 12 mA	5...30 V
Isolationsspannung 1.)	1000 VAC @ 50 Hz, 1 min	
Isolationswiderstand 1.)	2 MOhm @ 500 VDC, 1 min	
MTTF (SN29500-2005-1)	2046a	-
Spannung am Ausgang	5 V	±5 V (Differenzspannung 10 V)
Max. Daten- / Clockrate	siehe Details zu SPI-Protokoll	4 MHz

1.) Gemäß IEC 60393

Details zu Nullpunktdefinition und Ausgangsprogrammiierung siehe Seite 29.

Bestellschlüssel HTS25K – singleturn, Digitalausgang, nicht redundant			
Beschreibung	Auswahl: Standard= schwarz/fett , mögliche Optionen= <i>grau/kursiv</i>		
Serie	HTS25K		
Spannungsversorgung / Ausgangssignal: 5 to 30 V / SSI, 16 Bit Auflösung <i>5 to 30 V / SSI, custom resolution 10 to 18 bit</i> 5 VDC ± 10% / SPI (14 Bit)		SSI <i>SSI [10-18]</i> 05SPI	
Elektrischer Anschluss, Kabellänge: 1 m Rundkabel, axial 1 m Rundkabel, radial Stecker M8, radial <i>Stecker M8, axial*</i> <i>Rundkabel, kundenspezifische Kabellänge [X,XX m], axial</i> <i>Rundkabel, kundenspezifische Kabellänge [X,XX m], radial</i>		PG PGR M8R <i>M8</i> <i>PGX,XX</i> <i>PGRX,XX</i>	
Einbauvariante/Bohrbild: Standardvariante S (Stifte zur exakten Ausrichtung optional und nicht im Lieferumfang) Variante P (Stifte zur exakten Ausrichtung am Drehgeber vormontiert)			S P

* Steckervariante M8 axial für SSI nicht verfügbar

Bestellbeispiel HTS25K – singleturn, Digitalausgang, nicht redundant	
Anforderung: SPI-Elektronik, 14 Bit/5 VDC, elektrischer Drehwinkel 360°, Rundkabel 1 m, radial, Bohr bild S	
Beispiel Bestellschlüssel: HTS25K 05SPI PGR S	

Bestellbeispiel HTS25K – singleturn, Digitalausgang, nicht redundant	
Anforderung: SSI-Elektronik, 16 Bit/5...30 VDC/, Rundkabel 1 m, axial, Bohr bild S	
Beispiel Bestellschlüssel: HTS25K SSI PG S	


Bitte achten Sie auf limitierende Faktoren bei den Kabellängen / Übertragungsgrenzen der seriellen Kommunikation. Baudrate/Taktfrequenz müssen angepasst werden, um Übertragungsprobleme zu vermeiden.

Kabel-/Steckerbelegung für Option 05SPI, nicht redundant

Funktion:	Option PG(R), Rundkabel	Option M8(R), 8 pin
VSUP	rot	1
GND	schwarz	2
CS, MOSI	gelb	3
CLK	grün	4
DATA	orange	5
-	braun n/c	6 n/c
-	-	7 n/c
-	-	8 n/c

Kabel-/Steckerbelegung für Option SSI, nicht redundant


Funktion:	Option PG(R), Rundkabel	Option M8R, 8 pin
GND	schwarz	1
VSUP	rot	2
CLK+	braun	3
CLK-	orange	4
DATA+	gelb	5
DATA-	grün	6
-	-	7 n/c
-	-	8 n/c

M8-Stecker – Nummerierung der Pins


Pin-Nummerierung der Steckerbuchse im Gebergehäuse

Die Ausrichtung/Drehung des Steckers relativ zum Drehgebergehäuse ist nicht definiert und weicht von Exemplar zu Exemplar ab. Bei Nutzung gewinkelter Stecker in Kombination mit axialem Abgang ist so die Orientierung des Kabelabgangs nicht definiert.

Wenn Sie eine definierte Orientierung des Kabelabgangs benötigen, bitte wählen Sie unsere Gehäuse mit radialem Kabelabgang und nutzen gerade Gegenstecker.



Die Ausrichtung variiert bei Verwendung von abgewinkelten Steckern

Synchronous Serial Interface (SSI) - Eine simple, aber robuste Schnittstelle

Die synchron-serielle Schnittstelle (SSI) ist eine serielle Schnittstelle, d.h. die einzelnen Bits werden zeitlich nacheinander übertragen. Die physikalische Übertragung erfolgt bei SSI nach dem Standard RS-422 (EIA-422). Grundlage der Datenübertragung ist ein Schieberegister, in dem der Drehgeber seinen aktuellen Messwert zur Verfügung stellt. Der Drehgeber arbeitet als sogenannter SSI-Slave, da er die Werte aus dem Schieberegister nur dann am Ausgang DO (data out) ausgibt, wenn er eine vom SSI-Master gesendete Taktfolge, das sogenannte „Clock“-Signal (CLK), empfängt. Dieses Taktsignal liegt am CLK-Eingang des Gebers an. Sowohl das Takt-/Taktsignal als auch das Datensignal werden differentiell übertragen, was diese Art der Datenschnittstelle besonders robust gegen Störungen macht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass SSI es ermöglicht, den Speicher eines Drehgebers zuverlässig aus der Ferne auszulesen.

Datenübertragung

Die SSI-Elektronik des Gebers reagiert auf die erste fallende Flanke, die über die CLK-Leitung des Masters einlangt, lädt die aktuellen Daten in das Register und überträgt sie bitweise mit jeder steigenden Flanke des Taktsignals an den Empfänger. Die Zusammensetzung der übertragenen Informationen ist nicht genormt und variiert von Hersteller zu Hersteller, manchmal sogar von Produkt zu Produkt.

Bei den modernen Gebern von MEGATRON wird zuerst die Positionsinformation übertragen (beginnend mit dem Most Significant Bit MSB, endend mit dem Least Significant Bit LSB). Der Maximalwert dieser Information ist durch die Anzahl der übertragenen Bits begrenzt. Diese entspricht gleichzeitig der Auflösung der Messdaten. Beispielsweise entspricht eine Auflösung von 10 Bit einer Anzahl von $2^{10} = 1024$ Schritten, die auf einen Winkelbereich von 360° verteilt sind. Somit kann nach Erhalt der Positionsinformation leicht auf den Absolutwinkel zurückgerechnet werden, da jeder einzelne Schritt hier $360/1024 = 0,35^\circ$ entspricht.

Nach der Positionsinformation folgt eine Bitfolge von Statusdaten, die für die Anwendung von großem Interesse sein können. Dazu gehört, ob das auf den Hallsensor wirkende Magnetfeld innerhalb der zulässigen Grenzen liegt (d.h. der Abstand des Magneten zum Sensor). Das letzte Bit ist das Paritätsbit. Dieses nimmt je nach Bedarf die Werte HIGH oder LOW an, so dass der Drehgeber in Summe immer eine gerade Anzahl von Bits sendet (even parity). Der Empfänger, d.h. der SSI-Master, muss auf die Gesamtlänge der übertragenen Information einschließlich des Parity-Bits eingestellt werden.

Am Ende des Vorgangs sendet der Master keine weitere Flanke auf der CLK-Leitung an den Geber. Der Geber wartet dann eine Zeit t_m (retriggerbares Monoflop) seit der letzten CLK-Flanke und aktualisiert dann die Daten im Schieberegister. Dies ist also die minimale Pausenzeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Taktsequenzen, wenn der Master neue Messdaten anfordert. Die genaue Protokollbeschreibung der HTS-Encoder folgt auf der nächsten Seite in englischer Sprache.

Mehrfachübertragung / Ringshift

Werden jedoch weiterhin Taktflanken gesendet, so beginnt der Geber nach einem Nullbit erneut mit der Übertragung des gleichen Datensatzes. Dieses Verfahren wird auch als Ringshift bezeichnet. Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn das Paritätsbit aus Sicht des Masters nicht korrekt ist, die Daten anderweitig beschädigt sind und deshalb eine erneute Übertragung angefordert wird, oder wenn allgemein eine höhere Übertragungssicherheit durch Vergleich mehrerer Übertragungen der gleichen Daten gewünscht wird. Auch beim Ringshift wird die Übertragung erst dann beendet und die neuesten Messdaten werden erst dann wieder in das Register geladen, wenn für eine Mindestzeit t_m kein Taktsignal mehr am Geber eingetroffen ist.

Vorzeitiger Stopp

Die Datenübertragung kann vom Master jederzeit unterbrochen werden, z. B. auch nach dem zehnten Bit. Auch dann läuft der interne Timer (Monoflop) ab, so dass nach der Zeit t_m die Daten im Register neu geladen werden. Dadurch ist es z.B. möglich, nur einen Teil der Geberdaten auszulesen (z.B. 10 von den verfügbaren 16 Bit, keine Statusdaten) und eine höhere Aktualisierungsrate zu erreichen, da die restlichen Informationen einfach unberücksichtigt bleiben.

Hinweise zur Kabellänge

Je höher die Übertragungsrates (Clockrate), desto geringer ist die realisierbare Kabellänge bei SSI. Dies sind physikalische Grenzen, die nicht durch das Sensorprodukt selbst begrenzt werden. Eine pauschale Aussage über die tatsächlich realisierbare Länge ist nicht ohne weiteres möglich.

Die in der Anwendung tatsächlich realisierbare Kabellänge wird von folgenden Faktoren beeinflusst:

- Qualität und Ausführung des Kabels (Schirmung, Leiterquerschnitt, Leiterwiderstand, verdrehte Adern etc.)
- Umgebungsbedingungen (Störquellen wie Motoren, etc.)

Bezüglich der Kabellängen wird ausdrücklich auf den RS-422-Standard verwiesen.

Allgemein

Inhalt

Überblick

Redundant
Analog
Spannung/Strom
HTA25KPWM
(HTP25K)Seriell
HTS25KInkremental
(HTL25K)Multiturn
HTA25KPM

Zeichnungen

Technische
Daten

Zubehör

Protocol description – Synchronous Serial Interface (SSI)

The HTS25K SSI encoder provides a 10-bit to 18-bit absolute position output, while 16 bit is the standard (ex works) configuration. This means that the full rotation angle (360°) is divided into steps of the respective resolution (16 bits yields 65.536 steps of approx. 0.005 degrees).

Standard configuration (16 bit output) yields the following pulse train, consisting both of position and status data:




The data structure for any resolution is as follows:

Position data (10 to 18 bits)				Status (3-bit)			Parity 1 bit
MSB	MSB-1	...	LSB	RDY	MHI	MLO	PAR


Abbreviation	Description
MSB to LSB	n-bits position data, selectable from 10 to 18 bits ex works, standard is 16 bit
RDY	The encoder is ready (if value is HIGH).
MHI	This indicates that the magnet strength detected by the Hall chip is too strong. If this is consistently HIGH, change to a weaker magnet or increase the distance between the encoder and the magnet. The value for this alarm is displayed as 1.
MLO	This indicates that the magnet strength detected by the Hall chip is too weak. If this is consistently HIGH, change to a stronger magnet or decrease the distance between the encoder and the magnet. The value for this alarm is displayed as 1.
PAR	Parity is even

Data is transmitted according to the following timing diagram:



Symbol	Description	Min.	Typ.	Max.
t_{CLK}	Serial clock period	4 μ s		$t_{M/2}$
t_M	monoflop, time between two successive SSI reads		16.5 μ s	18 μ s

Data is latched on the first CLK falling edge and is transmitted on the next falling edge. Both signals are transmitted differentially and therefore have 2 connections (+/-) each. Data will be refreshed when the next monoflop (t_M) expires. If another clock train is sent before this time expires, the same position data is output, and the data is separated by a single low bit:



Protokollbeschreibung – Serial Peripheral Interface (SPI)

Introduction

The encoder is configured as a Slave node. The serial protocol of the is a three wires protocol (/SS, SCLK, MOSI-MISO):

- /SS output is a 5 V tolerant digital input
- SCLK output is a 5 V tolerant digital input
- MOSI-MISO output is a 5 V tolerant open drain digital input/output

Basic knowledge of the standard SPI specification is required for the good understanding of the present section.

Even clock changes are used to sample the data. The positive going edge shifts a bit to the Slave's output stage and the negative going edge samples the bit at the Master's input stage.

MOSI (Master Out Slave In)

The Master sends a command to the Slave to get the angle information.

MISO (Master In Slave Out)

The MISO of the slave is an open-collector stage. Due to the capacitive load, a >1 kΩ pull-up is used for the recessive high level (in fast mode). Note that MOSI and MISO use the same physical wire of the ETS25.

/SS (Slave Select)

The /SS output enables a frame transfer. It allows a re-synchronization between Slave and Master in case of a communication error.

Master Start-Up


/SS, SCLK, MISO can be undefined during the Master start-up as long as the Slave is re-synchronized before the first frame transfer.

Slave Start-Up

The slave start-up (after power-up or an internal failure) takes 16 ms. Within this time /SS and SCLK is ignored by the Slave. The first frame can therefore be sent after 16 ms. MISO is Hi-Z (i.e. Hi-Impedance) until the Slave is selected by its /SS input. The encoder will cope with any signal from the Master while starting up.

Timing

To synchronize communication, the Master deactivates /SS high for at least t5 (1.5 ms). In this case, the Slave will be ready to receive a new frame. The Master can re-synchronize at any time, even in the middle of a byte transfer. Note: Any time shorter than t5 leads to an undefined frame state, because the Slave may or may not have seen /SS inactive.



Protokollbeschreibung – Serial Peripheral Interface (SPI) (continuation)
Description Timings


Timings	Min	Max	Remarks
t1	2.3 μ s	-	No capacitive load on MISO. t1 is the minimum clock period for any bits within a byte.
t2	12.5 μ s	-	t2 the minimum time between any other byte
t4	2.3 μ s	-	Time between last clock and /SS=high=chip de-selection
t5	300 μ s	-	Minimum /SS = Hi time where it's guaranteed that a frame re-synchronizations will be started
t5	0 μ s	-	Maximum /SS = Hi time where it's guaranteed that NO frame re-synchronizations will be started.
t6	2.3 μ s	-	The time t6 defines the minimum time between /SS = Lo and the first clock edge
t7	15 μ s	-	t7 is the minimum time between the StartByte and the Byte0
t9	-	< 1 μ s	Maximum time between /SS = Hi and MISO Bus HighImpedance
T _{Startup}	-	< 10 ms	Minimum time between reset-inactive and any master signal change

Slave Reset

On internal soft failures the Slave resets after 1 second or after an (error) frame is sent. On internal hard failures the Slave resets itself. In that case, the Serial Protocol will not come up. The serial protocol link is enabled only after the completion of the first synchronization (the Master deactivates /SS for at least t5).

Frame Layer
Command Device Mechanism

Before each transmission of a data frame, the Master should send a byte AAh to enable a frame transfer. The latch point for the angle measurement is at the last clock before the first data frame byte.


Data Frame Structure

A data frame consists of 10 bytes:

- 2 start bytes (AAh followed by FFh)
- 2 data bytes (DATA16 – most significant byte first)
- 2 inverted data bytes (/DATA16 - most significant byte first)
- 4 all-Hi bytes

The Master should send AAh (55h in case of inverting transistor) followed by 9 bytes FFh. The Slave will answer with two bytes FFh followed by 4 data bytes and 4 bytes FFh.

Protokollbeschreibung – Serial Peripheral Interface (SPI) (Fortsetzung)
Timing

There are no timing limits for frames: a frame transmission could be initiated at any time. There is no interframe time defined.

Data Structure

The DATA16 could be a valid angle or an error condition. The two meanings are distinguished by the LSB.

DATA16: Angle A[13:0] with (Angle Span)/2¹⁴

Most Significant Byte								Least Significant Byte							
MSB							LSB	MSB							LSB
A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	0	1

DATA16: Error

Most Significant Byte								Least Significant Byte							
MSB							LSB	MSB							LSB
E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	E0

DATA16: Error

BIT	Name	Description
E0	0	
E1	1	
E2	F_ADCMONITOR	ADC Failure
E3	F_ADCSATURA	ADC Saturation (Electrical failure or field too strong)
E4	F_RGTOOLOW	Analog Gain Below Trimmed Threshold (Likely reason: field too weak)
E5	F_MAGTOOLOW	Magnetic Field Too Weak
E6	F_MAGTOOHIGH	Magnetic Field Too Strong
E7	F_RGTOOHIGH	Analog Gain Above Trimmed Threshold (Likely reason: field too strong)
E8	F_FGCLAMP	Never occurring in serial protocol
E9	F_ROCLAMP	Analog Chain Rough Offset Compensation: Clipping
E10	F_MT7V	Device Supply VDD Greater than 7V
E11	-	
E12	-	
E13	-	
E14	F_DACMONITOR	Never occurring in serial protocol
E15	-	

Angle Calculation

All communication timing is independent (asynchronous) of the angle data processing. The angle is calculated continuously by the Slave every 350 µs at most. The last angle calculated is hold to be read by the Master at any time. Only valid angles are transferred by the Slave, because any internal failure of the Slave will lead to a soft reset.

Error Handling

In case of any errors listed above, the Serial protocol will be initialized and the error condition can be read by the master. The slave will perform a soft reset once the error frame is sent. In case of any other errors (ROM CRC error, EEPROM CRC error, RAM check error, intelligent watchdog error...) the Slave's serial protocol is not initialized. The MOSI/MISO output will stay Hi-impedant (no error frames are sent).


Serie HTI25K – singleturn, Inkrementalausgang, nicht redundant
Keyfeatures HTI25K:

- Standard: Kanäle A, B und Indexsignal Z
- TTL- oder Open-Collector-Ausgangselektronik
- ab Werk programmierbare Anzahl an Impulsen von 1...10.000 Imp./Udr. (für Open Collector)


Elektrische Daten HTI25K – Singleturn, Inkrementalausgang, nicht redundant

Ausgangssignal (A, B, Z)	TTL	Open Collector	Push-pull
Impulszahl		1..10000 Imp./Udr.	
Grenzfrequenz		250 kHz	
Einschaltverzögerung		6,3 ms	
Versorgungsspannung	3,3 V bzw. 5 V ±10%		5...30 V
Stromaufnahme (ohne Last)		≤ 24 mA (bei Eingang 5 V)	
Ausgangsbelastung		≥ 5 kOhm	
Max. Pull-Up-Spannung	-	30 V	
Max. Pull-Up-Strom	-	600 mA	
Isolationsspannung 1.)		1000 VAC @ 50 Hz, 1 min	
Isolationswiderstand 1.)		2 MOhm @ 500 VDC, 1 min	
MTTF (SN29500-2005-1)	473a	-	-

1.) Gemäß IEC 60393

Ausgangsschaltung HTI25K pro Kanal


Details zu Nullpunktdefinition und Ausgangsprogrammierung siehe Seite 29.

Bestellschlüssel HTI25K – singleturn, Inkrementalausgang, nicht redundant				
Beschreibung	Auswahl: Standard=schwarz , mögliche <i>Optionen=grau/kursiv</i>			
Serie	HTI25K			
Impulszahl (pro Umdrehung): 32 64 128 256 512 1024 <i>Benutzerdefinierte Impulszahl (max. 10.000)</i>		32 64 128 256 512 1024 XXXX		
Spannungsversorgung / Ausgangssignal: VSUP=3,3 bzw. 5 V ± 10% / OUT=TTL A, B, Z VSUP=5...30 V / OUT=open collector A, B, Z VSUP=5...30 V / OUT=push-pull A, B, Z			BZTTL BZOC BZPP	
Elektrischer Anschluss, Kabellänge: 1 m Rundkabel, axial 1 m Rundkabel, radial Stecker M8, radial* <i>Rundkabel, kundenspezifische Kabellänge [X,XX m], axial</i> <i>Rundkabel, kundenspezifische Kabellänge [X,XX m], radial</i>			PG PGR M8R <i>PGX,XX</i> <i>PGRX,XX</i>	
Einbauvariante/Bohrbild: Variante S (Stifte zur exakten Ausrichtung optional und nicht im Lieferumfang) Variante P (Stifte zur exakten Ausrichtung am Drehgeber vormontiert)				S P

* Steckervariante M8 axial nicht verfügbar


Bestellbeispiel HTI25K – singleturn, Inkrementalausgang, nicht redundant	
Anforderung: Impulszahl 1024, VSUP=5 V/TTL, Rundkabel 1 m	
Beispiel Bestellschlüssel: HTI25K 1024 BZTTL PG	

Kabel- und Anschlussbelegung – Optionen BZTTL, BZPP und BZOC			
Option M8(R), 8 pin		Option PG(R), Rundkabel	
Pin-Nr.	Funktion	Litzenfarbe	Funktion
Pin 1	VSUP	rot	VSUP
Pin 2	GND	schwarz	GND
Pin 3	A	braun	A
Pin 4	B	orange	B
Pin 5	Z	gelb	Z
Pin 6	n/c	grün	n/c
Pin 7	n/c		
Pin 8	n/c		

M8-Stecker – Nummerierung


Pin-Nummerierung der Steckerbuchse im Gebergehäuse

8 pin (für HTI25)



Die Ausrichtung/Drehung des Steckers relativ zum Drehgebergehäuse ist nicht definiert und weicht von Exemplar zu Exemplar ab. Bei Nutzung gewinkelter Stecker in Kombination mit axialem Abgang ist so die Orientierung des Kabelabgangs nicht definiert.

Wenn Sie eine definierte Orientierung des Kabelabgangs benötigen, bitte wählen Sie unsere Gehäuse mit radialem Kabelabgang und nutzen gerade Gegenstecker.




Die Ausrichtung variiert bei Verwendung von abgewinkelten Steckern

Signaldetails

Inkrementelle Signalausgangsfunktion

A, B, Z



Die Prozentangabe beschreibt das Verhältnis zwischen Pulsbreite und der Dauer einer Periode

Allgemein
 Inhalt
 Überblick
 Redundant Analog HTA25K
 Spannung/Strom HTA25K
 PWM (HTP25K)
 Seriell HTS25K
 Inkremental (HTI25K)
 Multiturn HTA25KPM
 Zeichnungen
 Technische Daten
 Zubehör

Serie HTA25KPM – multiturn, programmierbar, Analogausgang, nicht redundant

Keyfeatures HTA25KPM:

- Messbereich 10° bis max. 72000° (200 Umdrehungen)
- Vom Anwender programmierbar. Programmierbar sind: der Drehsinn (CW/CCW), der elektrisch wirksame Drehwinkel [°]
- Bis zu 10.000 mal programmierbar
- Auch als programmierbarer Singleturn-Drehgeber verwendbar
- Maximale Drehung im spannungsfreien Zustand ohne Verlust der Winkelinformation: +/-179°
- Werksprogrammierung: Elektrisch wirksamer Drehwinkel 3600°, Drehsinn CW
- Versorgungsspannung: 9...30 VDC, 15...30 VDC
- Ausgangssignal: 4...20 mA, 0...5 V, 0...10V



Elektrische Daten HTA25KPM – multiturn, programmierbar, Analogausgang, nicht redundant

Elektrisch wirksamer Drehwinkel 1.)	0...10° – 0...72000° (max. 200 Umdrehungen) Startpunkt, Endpunkt und Drehsinn durch den Anwender parametrierbar. Ab Werk sind 3600° voreingestellt (10 Umdrehungen). Für die Messung von Winkeln >360° darf der Sensor maximal ±179° im spannungsfreien Zustand verdreht werden.		
Unabhängige Linearität (beste Gerade) 1.)	±0,05% @ 3600°		
Ausgangssignal	0...5 V	0...10 V	4...20 mA
Auflösung 1.)	12 Bit		
Updaterate Positionswert	3 ms		
Versorgungsspannung	9...30 V	15...30 V	11...30 V
Stromaufnahme (ohne Last)	< 10 mA		< 14 mA
Ausgangsbelastung	5 kOhm		≤ 500 Ohm
Isolationsspannung 1.)	1000 VAC @ 50 Hz, 1 min		
Isolationswiderstand 1.)	2 MOhm @ 500 VDC, 1 min		
Maximale Anzahl d. Programmierzyklen	10000		
MTTF (SN29500-2005-1)	224a		229a

1.) Gemäß IEC 60393


Signalausgangsfunktion (Werksprogrammierung), Funktionsweise des automatischen Signalplateaus

Die folgende Funktion das Ausgangssignal im Auslieferungszustand dar, bei Betätigung im Uhrzeigersinn (Drehsinn CW). Der elektrisch wirksame Drehwinkel im Auslieferungszustand ist 3600°. Vor und nach dem über 3600° linear ansteigenden Ausgangssignal befinden sich Signalplateaus für einen Drehwinkel von jeweils 180°.

Das folgende Beispiel beschreibt das Ausgangssignal bei Betätigung im Auslieferungszustand um 11 Umdrehungen im Uhrzeigersinn, beginnend bei der 0°-Position:

1. 10 Drehungen im Uhrzeigersinn 0° bis 3600°, linear ansteigendes Ausgangssignal 0% bis 100% FS
2. 1/2 Drehung 180° (3600° bis 3780°) Signalplateau 100% FS
3. 1/2 Drehung 180° (3780° bis 3960°) Signalplateau 0% FS

Die Zeichnung zeigt den Amplitudenverlauf eines 0...10 V Ausgangssignals



Bestellschlüssel HTA25KPM – multiturn, programmierbar, Analogausgang, nicht redundant

Beschreibung	Auswahl: Standard= schwarz/fett , mögliche Optionen= <i>grau/kursiv</i>		
Serie	HTA25KPM		
Spannungsversorgung / Ausgangssignal: VSUP = 24 V (11...30 V) / OUT = 4...20 mA VSUP = 24 V (9...30 V) / OUT = 0...5 V VSUP = 24 V (15...30 V) / OUT = 0...10 V		2442 2405 2410	
Elektrischer Anschluss, Kabellänge: 1 m Rundkabel, axial 1 m Rundkabel, radial Stecker M8, axial Stecker M8, radial <i>Rundkabel, kundenspezifische Kabellänge [X,XX m], axial</i> <i>Rundkabel, kundenspezifische Kabellänge [X,XX m], radial</i>		PG PGR M8 M8R <i>PGX,XX</i> <i>PGRX,XX</i>	
Einbauvariante/Bohrbild: Variante S (Stifte zur exakten Ausrichtung optional und nicht im Lieferumfang) Variante P (Stifte zur exakten Ausrichtung am Drehgeber vormontiert)			S P

Bestellbeispiel HTA25KPM – multiturn, programmierbar, Analogausgang, nicht redundant


Anforderung:
VSUP=24 V / OUT=0...5 V, Drehrichtung CW, Drehwinkel ab Werk 3600° (kann vom Kunden frei konfiguriert werden), Rundkabel 1 m, radial

Beispiel Bestellschlüssel:
HTA25KPM 2405 PGR

Kabel- und Anschlussbelegung HTA25KPM

Funktion	Rundkabel (Option R)	Option M8(R), 8 pin
DIR	orange	Pin 1
END	grün	Pin 2
START	gelb	Pin 3
VSUP	rot	Pin 4
OUT	braun	Pin 5
GND	schwarz	Pin 6
-	-	Pin 7 n/c
-	-	Pin 8 n/c


Details zur Nullpunktdefinition siehe Seite 29.

Stecker M8 – Nummerierung der Pins des 8-Pin-Steckers


Pin-Nummerierung der Steckerbuchse im Gebergehäuse

Die Ausrichtung/Drehung des Steckers relativ zum Drehgebergehäuse ist nicht definiert und weicht von Exemplar zu Exemplar ab. Bei Nutzung gewinkelter Stecker in Kombination mit axialem Abgang ist so die Orientierung des Kabelabgangs nicht definiert.

Wenn Sie eine definierte Orientierung des Kabelabgangs benötigen, bitte wählen Sie unsere Gehäuse mit radialem Kabelabgang und nutzen gerade Gegenstecker.



Die Ausrichtung variiert bei Verwendung von abgewinkelten Steckern

Bestellbeispiel HTA25KPM – Programmiergerät

Keyfeatures HTA25KPM Programmiergerät:

- Programmierbarer Messbereich von 10° bis max. 72000° (200 Umdrehungen)
- Programmierung des Drehsinns (CW/CCW), des elektrisch wirksamen Drehwinkels [°]
- Bis zu 10.000 Parametrierzyklen pro Drehgeber

Bestellnummer:

135945


Bestellbezeichnung:

Programmer Tool for ETA HTA PM

Programmierung HTA25KPM


Die Programmieranleitung befindet sich auf der MEGATRON Homepage <https://www.megatron.de/> als Download.

Zur Programmierung des HTA25KPM Drehgebers muss entweder folgende Schaltung hergestellt, oder das MEGATRON Programmiergerät bestellt werden.




Zeichnungen HTx25K – Bohrbilder S und P

Maße Sensorkopf für Variante mit Bohrbild S
(Zylinderstifte/Pins optional, durch Kunden zu setzen)





Abweichungen Variante mit Bohrbild P
(Zylinderstifte/Pins teil des Drehgebers)



Bohrbild S

Anzugsdrehmoment der M4-Schrauben
≤ 1,4 Nm, bei Bedarf mit mittelfestem
Schraubensicherungskleber sichern

Bohrbild P



planarity of installation surface $\square 0,1$
roughness of installation surface $\sqrt{Ra 6,3}$

Alle Maße in mm





Zubehör – Dichtring



O-ring, Art. Nr. 133324
DIN 3771-22x1-NBR 70

- Zur Abdichtung zwischen Sensorfront und Montagefläche,
- Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

Zeichnungen HTx25K – Varianten für Bohrbild S, Magnetpositionierung



Alle Maße in mm


Magnetauswahl und -positionierung für NdFeB-Standardmagnete (im Lieferumfang)

Wichtiger Hinweis:

Der richtige Montageabstand D sowie die richtige Positionierung des Magneten in Bezug zur Mittelachse zur Gehäuseoberfläche des Kitecoders ist entscheidend für dessen korrekte Funktion. Die Angaben gelten nicht für andere Zubehörmagnete.

Magnetic thickness and distance from the sensor surface		
Elektronik	Dicke T des Magneten	Montageabstand D
Analog singleturn nicht redundant, HTA25K, HTP25K, HTS25K (nur SPI)	3 mm	1,50 +/- 0,15 mm
Seriell, nicht redundant, SPI, (HTS25K)	3 mm	1,50 +/- 0,15 mm
Seriell, nicht redundant, SSI, (HTS25K)	4 mm	0,50 +/- 0,15 mm
Analog redundant, HTA25KX	2,5 mm	0,50 +/- 0,15 mm
Inkrementell, HTI25K	4 mm	0,50 +/- 0,15 mm
Analog Multiturn HTA25KPM	4 mm	1,00 +/- 0,15 mm

Zeichnungen HTx25K – Abweichung für Bohrbild P





Pins/Zylinderstifte werden nur bei Wahl des Bohrbild P vormontiert.
Fehlende Dimensionen siehe Zeichnungen der Varianten für Bohrbild S.

Alle Maße in mm

Zeichnungen – Orientierung der radialen Varianten (M8R, PGR)

view shows cable orientation

view shows connector position



Die Drehung der Pins des Steckers relativ zum Drehbergehäuse ist nicht definiert und weicht von Exemplar zu Exemplar ab. Bei Nutzung gewinkelter Stecker in Kombination mit axialem Abgang ist so die Orientierung des Kabelabgangs nicht definiert.

Wenn Sie eine definierte Orientierung des Kabelabgangs benötigen, bitte wählen Sie unsere Gehäuse mit radialem Kabelabgang und nutzen gerade Gegenstecker.

Kabelspezifikationen für PG(R) (Rundkabel)

Option	Standardlänge L	Anzahl Einzelleitungen (abhängig von der Elektronik)	Kabelmantel Ø oder Breite	Einzelstrang- querschnitt	Zulässige Toleranz* (L)	Minimaler Biegeradius
PG PGR	1000 mm	3		AWG26	-20...+40 mm	10 x Kabelmantel- durchmesser
		6				
		8				
		10		AWG28		
		12				
Kabel mit Kabelschirm						

Längentoleranz – kundenspezifische Kabellängen

Länge L (siehe Zeichnung)	Toleranz*
≤ 0,3 m	-20 mm / +25 mm
> 0,3 m - 1,5 m	-20 mm / +40 mm
> 1,5 m - 3,0 m	-40 mm / +100 mm
> 3,0 m - 7,5 m	-60 mm / +150 mm

Länge des Kabelbaums, gemessen von der Sensoroberfläche einschließlich Stecker.
Minimale Kabellänge: 0,08 m (bei Rundkabel). Bitte kontaktieren Sie uns bei Längen > 3 m bezüglich Handling und Verpackung.

(*) Toleranzen gemäß IPC Association

Mechanische Daten, Umgebungsbedingungen	
Mechanischer Drehwinkel 1.)	Endlos
Lebensdauer 2.)	Mechanisch unbegrenzt
Max. Betätigungsgeschwindigkeit	Die maximale Betätigungsgeschwindigkeit ist mechanisch nicht limitiert. Die Berechnung der maximal zulässigen Betätigungsgeschwindigkeit [Udr./min] erfolgt in Bezug auf die Auflösung. Für Absolutwertgeber: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> $\text{Udr./min. (bei max. Auflösung)} = \frac{1}{2^{\text{Auflösung in Bit}} * \text{Updaterate in s}} * 60s$ </div> Für Inkrementalgeber: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> $\text{Max. Udr./min.} = \frac{\text{Grenzfrequenz } \frac{1}{s} * 60s}{\text{Anzahl der Impulse}}$ </div>
Betriebstemperaturbereich	Mit Option M8 (Stecker) <ul style="list-style-type: none"> ▪ -30...+80 °C Mit Option PG (Kabelverschraubung inkl. Kabel) <ul style="list-style-type: none"> ▪ -30...+85 °C Kabel fest verlegt ▪ -10...+85 °C Kabel in Bewegung
Lagertemperaturbereich	-30...+105°C
Schutzart (IEC 60529)	IP67
Schutzart Rückseite (IEC 60529)	Mit Option PG: IP68 (Kabelenden ausgenommen) Mit Option M8: IP67 (bei Verbindung mit M8-Kabel des Typs IP67)
Vibration (IEC 68-2-6, Test Fc)	±1,5 mm / 30 g / 10 bis 2000 Hz / 16 Frequenzzyklen (3x4 h)
Schock (IEC 68-27, Test Ea)	400 m/s ² / 6 ms / half sine (100±5) Schocks
Gehäusedurchmesser	Ø 25 mm
Gehäusetiefe	Mit elektrischem Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> ▪ axial 28,25 mm (Variante M8) ▪ radial 19,35 mm (Variante M8)
Wellendurchmesser	Keine Limitierung (kundenseitig)
Masse (zirka)	HTx25K mit Stecker M8(R), 19 g HTx25K mit Kabelverschraubung und 1 m Signalkabel PG(R), 48 g


1.) Gemäß IEC 60393

2.) Ermittelt unter klimatischen Bedingungen nach IEC 68-1 Abs. 5.3.1 ohne Lastkollektive


Elektromagnetische Verträglichkeit / Elektrostatische Entladung	
EN 61000-4-3 Hochfrequente Einstrahlung	Class A
EN 61000-4-6 Hochfrequente Einströmung	Class A
EN 61000-4-8 Netzfrequente Einströmung	Class A
EN 61000-4-2 ESD	Class B

Mechanische Daten, Umgebungsbedingungen, Einbauhinweise

Sensorbefestigung	<p>Befestigungsmöglichkeit durch M4-Schrauben durch die nierenförmigen Durchgangslöcher. Eine Verdrehung um +/- 7,5° ist möglich um den Nullpunkt in der Applikation beim Einbau des Magneten zu finden.</p> <p>Alternativ ist es möglich, den Drehgeber mittels Zylinderstiften (1,5 mm) in der Applikation exakt zum Magneten auszurichten (eine Verdrehung ist dann aber nicht möglich).</p> <p>Hierfür gibt es zwei Varianten/zwei Bohrbilder zur Auswahl:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variante S (standard): Zylinderstifte werden vom Kunden in der Applikation montiert und der Drehgeber wird aufgesteckt und mittels M4-Schrauben fixiert 2. Variante P: Zylinderstifte sind am Drehgeber vormontiert. Bohrungen sind kundenseitig vorgesehen. Diese Variante eignet sich beispielsweise für die Montage an dünnen Blechen.
Befestigungsteile im Lieferumfang enthalten	Keine (Hinweis: Bei Bohrbild P sind die Zylinderstifte bereits am Drehgeber fixiert)
Maximales Anzugsmoment je Befestigungsschraube zur Befestigung des Drehgebers	≤ 1,4 Nm (Linsenkopfschraube M4, Gewindefestigkeitsklasse 5.6) Zur Schraubensicherung wird die Verwendung eines mittelfesten Gewindesicherungsklebers empfohlen
Material Gehäuse	Aluminium
Material PG-Kabelverschraubung	nichtrostender Stahl
Material M8-Stecker	CuZn vernickelt



Montagebeispiel der Variante für Bohrbild S
Montage mittels zweier M4-Schrauben, optional exakte Ausrichtung durch 2 Zylinderstifte h8 1,5 (z. B. ISO 2338 B)
(Schrauben und Stifte nicht im Lieferumfang)



Montagebeispiel der Variante für Bohrbild P
Montage mittels zweier M4-Schrauben, exakte Ausrichtung durch am Drehgeber vormontierte Zylinderstifte h8 1,5
(Schrauben nicht im Lieferumfang)


Definition der Nullposition und Drehsinn

Der mitgelieferte Magnet hat keine Markierung, sodass der Nullpunkt beim Einbau dieses Magneten nicht mechanisch festgelegt werden kann. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Lösung mit mechan. definiertem Nullpunkt benötigen.

Am Nullpunkt wird folgendes Signal ausgegeben:

- HTA25K (Analogausgänge): Ausgangssignal 0% full scale (F.S.)
- HTP25K (PWM-Ausgang): Tastverhältnis 10% (10% duty cycle)
- HTS25K (serieller Ausgang): Ausgangssignal 0% full scale (F.S.)
- HTI25K (Inkrementalausgang): Das Index-Signal ausgegeben (Z)


Der Drehsinn ist bei Blick auf die flache Front des Drehgebers definiert:




Signaldefinition für benutzerdefinierte Drehwinkel

Benutzerdefinierte Winkel $<360^\circ$

Bei der Programmierung des elektrischen Drehwinkels $<360^\circ$ wird der verbleibende nicht wirksame Drehbereich zu gleichen Teilen in High und Low aufgeteilt.



Bestellcodes – Komplettübersicht >>Details und gültige Auswahlkriterien entnehmen Sie bitte den Abschnitten der einzelnen Serien



Allgemein
Inhalt
Überblick
Spannung/Strom
Redundant Analog HTA25K
PWM (HTP25K)
Seriell HTS25K
Inkremental (HTI25K)
Multiturn HTA25KPM
Zeichnungen
Technische Daten
Zubehör

ICs für Serien mit Inkrementalausgang

- LS7083 im DIP oder SOIC Formfaktor, erzeugt aus Inkremental-Signale Quadratursignale
- LS7166 24-Bit Zählerbaustein



LS7083/4N-S




LS7166



LS7083/4N

Programmer für programmierbaren Drehgeber HTA25KPM

- Zum Setzen der Anfangs- und Endposition (Teach-in)
- Zur Programmierung des Drehsinnes (CCW/CW)
- Zur Programmierung des elektrisch Wirksamen Drehwinkels [°]



O-ring, Art. Nr. 133324
DIN 3771-22x1-NBR 70

- Zur Abdichtung zwischen Sensorfront und Montagefläche,
- Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

Gebermagnet MAG18 für Nullpunktausrichtung

- Polymergebundener Magnet
- Perfekt für Halleffekt-Kit-Encoder, beispielsweise für MEGATRON-Serie HTx25K
- Geeignet für Analogvarianten, PWM-Varianten und SPI
- Abflachung für Ausrichtung des Magnetfelds in der Applikation
- Durchmesser 18 mm

